

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DAISY PERFECT

Включване/ изключване на касовият апарат- задържате червения бутон докато на екрана се появи ГЛАВНО МЕНЮ.

Със стрелките надолу и нагоре се избират режимите на работа.

За да осъществите продажба от режим

Регистрация -----

Парола **1**, за потвърждение бутон **ОК** /на дисплея се появяват 0.00/

За да маркирате групи със свободна цена е необходимо:

1. **Количество**, след това бутон **QTY** /това е необходимо когато се работи с повече от една бройка/

2. Избирате нужната **цена**:

3. **Департамент -01- , - 02- , -03-**

Група -04,05,06,07,08.... се избира по следния начин

Цена - {D+}бутон - въвеждате **номер на групата**, който ви е необходим от клавиатурата - след това натискате бутон **ОК**

3. **TOTAL**-за да завършите касовия бон в брой.

[C] – изчиства екрана

[VD] – корекция на касова бележка след въведена група, но само преди [TOTAL]

[STL] - показва междинна сума

[BACK] – излизане от текущия режим

Дневен финансов отчет

1. [BACK] – излизане от текущия режим

2. Със стрелките намирате НУЛИРАНЕ и натискате бутон [OK]

3. Въвеждате парола [9] [9] [9] [9] и натискате бутон [OK]

4. Натискате бутон [TOTAL]

5. На дисплея се появява въпрос за вариант на дневен отчет С или STL

6. Направете вашият избор

С - не разпечатва дн. отчет

STL разпечатва дн. отчет

И при двата варианта касовия апарат изпраща информацията към сървър на НАП

Месечен, периодичен и/или годишен отчет:

1. [BACK] – излизате от текущия режим

2. Със стрелките избирате ФИСКАЛНА ПАМЕТ и натискате бутон [OK]

3. Въвеждате парола на оператора [9] [9] [9] [9] и натискате бутон [OK]

4. За пускане на кратък отчет от дата – до дата:

[1] [1] [STL] => начална дата => [QTY] => крайна дата => [VD]

За служебно въвеждане/ извеждане на оборотни пари:

1. Избирате режим на работа РЕГИСТРАЦИЯ и натискате бутон [OK]

2. Въвеждате парола на оператора [9] [9] [9] [9] и натискате бутон [OK]

3. Набирате сумата, която ще въведете/изведете =>

4. За служебно въвеждане натискате бутон [ALT] задържате и едновременно с него натискате бутон %

5. За служебно извеждане натискате бутон [%]